

CLZ-101Bluetooth ヘッドセット 使用方法

株式会社ゼック

◎ CLZ-101Bluetooth ヘッドセット構成



1. 準備(接続、ペアリング) ※ペアリングは初めて接続する時のみ行ないます。

- ①ヘッドセットのスイッチを LEDが赤色と青色の交互に点滅するまで(約 4秒間)押し続け、その状態になりましたらスイッチを放します。

[ヘッドセット スイッチ]



[ヘッドセット LED](背面部)



- ②Bluetoothアダプター又はBluetooth内蔵無線機をペアリング状態にして下さい。

Bluetoothアダプター又はBluetooth内蔵無線機の取扱説明書をご覧下さい。

- ③CLZ-101が下記の状態になりましたらペアリング完了となります。

ヘッドセット : 青色 LED が 3 回点滅

※以下の場合にはペアリング失敗となる為、再度無線機とヘッドセットの電源を OFF(LED が赤色回点滅までスイッチを押す)にし、上記①からやり直しとなります。

ヘッドセット : 青色 LED が 2 回点滅

2. 通常使用（ペアリング済みの場合は以下の手順で使用します。）

- ① CLZ-101のスイッチをLEDがピンク色になるまで(約1秒)押し続けます。
- ② Bluetoothアダプター又はBluetooth内蔵無線機の電源をONにします。
- ③ 自動で接続されます。
- ④ CLZ-101が下記の状態になりましたら使用可能となります。
ヘッドセット：青色LEDが3回点滅
- ⑤ 終了する場合は無線機の電源をOFFにし、ヘッドセットのスイッチをLEDが赤色2回点滅するまで押し電源をOFFにして下さい。

3. ヘッドセット ボリューム調整

- ① 初期設定は最大音量に設定されています。
ボリューム調整は無線機で行って下さい。

※ 注意

- ・ 既にペアリング済みの無線機と別のヘッドセットとの間でペアリングを行なう場合は、ペアリング済みのヘッドセットをOFFにし、ペアリングを行ないます。
- ・ ペアリング済みで電源ONの無線機—ヘッドセットが近くにある状態で別の無線機(又はヘッドセット)とペアリングを行なおうとするとペアリング失敗となる場合がありますので御注意下さい。